

Fontos információk

I.

Az e-Patronus® Light készüléket csak részben tudjuk előre programozva szállítani, mivel a teljes felprogramozáshoz az eszközben véglegesen használni kívánt, névre szóló SIM kártya szükséges. (Mi noname kártyát tudunk biztosítani, melyet az aktiválás során nevesítenek!)

Éppen ezért használatba vételkor néhány további beállítást szükséges elvégezni (lásd leírás!). Melyet követően javasoljuk a teljes, mindenre kiterjedő teszt elvégzését.

II.

Fontos információk a SIM kártya használatához

1. Az e-Patronus® készülék automatikus SMS küldést és kétirányú hangkommunikációt lehetővé tevő eszköz, amelynek működéséhez GSM rendszerű telekommunikációs szolgáltató közreműködésére van szükség.
2. Az e-Patronus® készülék felszerelési (működési helyén) a GSM szolgáltatónak úgy nevezett lefedettséget (elérhetőséget) kell biztosítani.
3. Az e-Patronus® készülék bármelyik szolgáltató szabványos, használatra jogosított SIM kártyáját elfogadja.
4. Az e-Patronus® készülék beüzemelése előtt - normál mobil készülékbe helyezve – a SIM kártyán a következő beállításokat szükséges elvégezni:
 - a PIN kódkéres tiltása,
 - a pontos idő beállítása automatikus hálózati szinkron üzemmódban,
 - a számküldési funkciót igény szerint beállítása.
 - **Amennyiben bónus SIM kártyával rendelte meg a készüléket vagy feltöltős SIM kártyát fog használni, a használatba vétel előtt gondoskodjon a szükséges aktiválásról és egyenleg feltöltésről!**

5. Az igénybe vett hálózati szolgáltatónál szokásos üdvözlő üzenetek SMS-ben történő küldése szolgáltatást javasoljuk tiltatni, mivel az e-Patronus® készülék ezeket nem fogadja.
6. Az e-Patronus® készülék a vészívási SMS-t csak olyan készülékre képes továbbítani, amely SMS fogadására alkalmas. A normál hanghívás a szokásos „TONE” üzemmódú vezetékes telefonokra is lehetséges.

IV.

Automatikus hívásátirányítás

Az e-Patronus® készülék a beállítástól függően sms küldés mellett beszéd kommunikációt biztosító vészívásokat képes kezdeményezni. E hívások egymást követő sorrendben történnek oly módon, hogy amennyiben az első szám hívása sikeres (a hívott szám bejelentkezik) az e-Patronus® készülék automatikusan összekapcsolódik és kihangosított beszélgetés folytatható vele. Amennyiben a hívott szám a 6. csengetésre sem jelentkezik be, az e-Patronus® készülék a következő számot fogja hívni. Annak érdekében, hogy a számok egymást követő hívása megtörténhessen a postafiók illetve automata készülékek (például üzenetrögzítő, fax) automatikus bejelentkezéséhez a csengetési számot legalább a 7. csengetésszámmra kell állítani.

Budapest, 2016.

e-Patronus® Team